

Codice Driver: BLD60\_I3

Codice motore: BL070.48.80 + HREA48

| Nome parametri | Descrizione parametri           | Valori ammessi                             | Unità di misura | Valore di default |
|----------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| P000           | Metodo di controllo             | 40                                         |                 | 40                |
| P001           | Numero di poli pari             | 0-255                                      |                 | 04                |
| P002           | Velocità massima                | 1-65535                                    | RPM             | 3000              |
| P003           | Parametri a Display             | 00: Velocità motore<br>80: Corrente motore |                 | 00                |
| P004           | Coppia di spunto                | 1-255                                      |                 | 16                |
| P005           | Velocità iniziale senza sensori | 1-255                                      |                 | 04                |
| P006           | Rampa di accelerazione          | 0-255                                      | 0.1s            | 0                 |
| P007           | Rampa di decelerazione          | 0-255                                      | 0.1s            | 0                 |
| P008           | Corrente motore                 | 1-255                                      |                 | 6                 |
| P009           | Allarme temperatura             | 1-255                                      |                 | 34                |
| P010           | Controllo velocità trimmer      |                                            | RPM             | 2000              |
| P011           | Frenatura inerziale             | 0-1023                                     |                 | 1023              |
| P012           | Address Modbus                  | 0-250                                      |                 | 1                 |
| P013           | Riservato                       |                                            |                 |                   |
| P014           | Migliora lettura corrente       | 0-FF                                       |                 | 3A                |
| P015 to P031   | ND                              | ND                                         | ND              | ND                |